

Er Spændingen 500 Volt eller derover, skal Jordledningen være beskyttet mod Berøring til en Højde af 2 m over Jorden.

- f. Føres Højspændingsledninger over opdyrkede Grundstykker eller nærmes saa meget til en Vej, at Traad- eller Mastebrud kan føre Ledningerne inden for Rækkevidde fra Vejen, skal der træffes saadanne Foranstaltninger, at der herved ikke kan opstaa nogen Fare for de forbigående, og lignende Foranstaltninger skulle altid træffes ved Vinkelpunkter.

#### § 17.

- a. Bærepæle skulle, eftersom de ere af Jærn eller Træ, beregnes med fem- henholdsvis ti-dobbelt Sikkerhed, idet der herved skal regnes med et Vindtryk paa 125 kg. pr. m<sup>2</sup> af den lodret trufne Flade.
- b. Træpæle skulle være godt imprægnerede, og Jærnmaster, der benyttes ved Højspændingsanlæg skulle jordforbindes og omgives med en 2 m høj, fritstaaende Beskyttelsesbeklædning.
- c. Barduner og Ankertraade skulle befæstes paa forsvarlig Maade. Fastgøres de til antændelige Bygningsdele, skal det forebygges, at Strøm, der eventuelt træder over i Traadene, kan give Anledning til Antændelse af Bygningen.
- d. Føres Højspændingsledninger over Gader, Jærnbaner og Veje, skal der anbringes en Bærepæl paa hver Side af Vejen, og der maa hverken i Krydsningsfaget eller i noget af Nabofagene findes Samlinger paa Ledningstraadene. I øvrigt skulle de Betingelser for Krydsninger af Jærnbaner, Gader og Veje, der ere fastsatte ved Lov eller Overenskomst, nøje overholdes.

#### § 18.

- a. Saavel ved Parallelføring som ved Krydsning dels af Høj- og Lavspændingsledninger, dels af Stærk- og Svagstrømsledninger skal der træffes saadanne Foranstaltninger, at en indbyrdes Berøring af de to Arter Ledninger er forhindret eller gjort ufarlig ogsaa ved Traadbrud.
- b. Føres et Højspændingsanlægs egne Telefonledninger paa samme Pæle som Stærkstrømsledningerne, skulle Telefonstationerne være saaledes indrettede, at der selv ved indtræffende Berøring mellem de to Arter Ledninger ikke kan opstaa Fare for Mennesker, der benytte Telefonerne. Er Berøring ikke absolut forebygget, skulle Telefonledninger af denne Art behandles som Højspændingsledninger i Forhold til andre Svagstrømsanlæg.

#### § 19.

Overtrædelser af de i nærværende Reglement<sup>§</sup> trufne<sup>§</sup> Bestemmelser straffes med Bøder paa indtil 1,000 Kr., der tilfalde Statskassen. Sager herom behandles som offentlige Politisager.

#### § 20.

Elektricitetskommissionen er bemyndiget til for Anlæg, der ere ældre end nærværende Reglements Ikrafttræden, at meddele Fritagelse for Iagttagelsen af de foran givne Forskrifter.