

sesmæssigt være uafhængig af andre aktiviteter, som ikke vedrører transmissionssystemet”.

Også den hidtil gældende elforsyningslov indeholder bestemmelser, der skal sikre den systemansvarlige virksomheds uafhængighed, jf. lovens § 3 a. Under den gældende lovgivning kræves alene ledelsesmæssig adskillelse, og der er mulighed for, at den systemansvarlige enhed kan have samme direktør eller bestyrelse som virksomhedens kommercielle aktiviteter. Det er imidlertid tvivlsomt, om den hidtil gældende lovgivning er tilstrækkeligt til at opfylde direktivets krav om ledelsesmæssig adskillelse.

Långivning og sikkerhedsstillelse m.v.

Til § 46

Efter § 46 må kollektive elforsyningsvirksomheder ikke yde lån til eller stille sikkerhed for andre virksomheder. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at værdierne i de kollektive virksomheder alene anvendes i overensstemmelse med lovens prisbestemmelser. Bestemmelsen har til formål at hindre omgåelse af disse bestemmelser.

Begrænsningen i de kollektive elforsyningsvirksomheders dispositionsadgang gælder derfor ikke for så vidt angår kapital, som selskaberne frit kan disponere over, jf. i øvrigt § 74, stk. 3, og bemærkningerne til denne bestemmelse.

Bestemmelserne i § 46 retter sig alene mod fremtiden og griber ikke ind i eksisterende retsforhold.

§ 46, stk. 1, regulerer ikke sikkerhedsstillelse eller låneforpligtelser, som påtages i forbindelse med virksomhedernes etablering. Det er udelukkende § 102, der regulerer hvilke aktiver og passiver der kan henføres til en juridisk enhed på tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. bemærkningerne til denne bestemmelse. § 46, stk. 1, regulerer derfor kun de kollektive elforsyningsvirksomheders muligheder for i fremtiden at yde lån til eller stille sikkerhed for andre kollektive elforsyningsvirksomheder.

Stk. 3 bestemmer, at aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. Bestemmelsen har ligesom stk. 1 til formål at sikre, at værdierne i de kollektive virksomheder alene anvendes i overensstemmelse med lovens prisbestemmelser og at hindre omgåelse af disse bestemmelser. Bestemmelsen i stk. 3 skal navnlig hindre, at de kollektive elforsyningsvirksomheder ved at købe for dyrt eller ved at sælge for billigt overfører midler imellem interesseforbundne virksomheder, hvilket ville stride mod lovens intentioner.

Udskillelse af aktiviteter

Til § 47

Stk. 1 fastslår hovedreglen om, at bevilling til forsyningspligtig virksomhed, systemansvarlig virksomhed, netvirksomhed og transmissionsvirksomhed ikke kan gives til samme virksomhed, og at bevillingshaveren i virksomheden alene kan drive de aktiviteter, som ligger inden for bevillingen. I medfør af stk. 2 kan der dog under visse betingelser gives bevilling til netvirksomhed og transmissionsvirksomhed til samme virksomhed eller bevilling til transmissionsvirksomhed og systemansvarlig virksomhed til samme virksomhed.

Bestemmelserne i stk. 1 og 2 indebærer, at de eksisterende selskaber, som i dag udøver flere bevillingspligtige aktiviteter, som betingelse for at opnå bevilling til en bevillingspligtig aktivitet som hovedregel vil skulle foretage en selskabsmæssig udskillelse af virksomhedens øvrige aktiviteter. Gennemførelsen af den nødvendige selskabsmæssige udskillelse vil skulle ske i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i dette kapitel samt overgangsreglen i § 97. Elkraft og Eltra ejer og driver i dag væsentlige dele af transmissionsnettet og er samtidigt systemansvarlig virksomhed. Efter stk. 2 vil der fortsat være mulighed for at give disse virksomheder bevilling til både transmissionsvirksomhed og systemansvarlig virksomhed forudsat, at virksomhederne i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Andre dele af transmissionsnettet ejes i dag af distributionsselskaber og i stk. 2 åbnes mulighed for, at hovedreglen om selskabsmæssig adskillelse mellem de bevillingspligtige aktiviteter kan fraviges, hvis eksempelvis drift af transmissionsnet kun udgør en mindre del af virksomhedens aktivitetsområde.

I stk. 3 fastslås, at der i en virksomhed, som får bevilling til at drive to bevillingspligtige aktiviteter, skal være regnskabsmæssig adskillelse mellem aktiviteterne. Regnskabsmæssig adskillelse er nødvendig bl.a. af hensyn til prisreguleringen af selskabet. Regnskabsmæssig adskillelse er også foreskrevet i eldirektivets artikel 14, jf. i øvrigt bemærkningerne til § 85.

Stk. 4 fastslår, at hvis en kollektiv elforsyningsvirksomhed, dog ikke kommuner jf. stk. 5, ønsker at drive andre aktiviteter end dem, der ligger indenfor bevillingen, skal dette ske i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Bestemmelsen omfatter såvel anden kollektiv elforsyningsvirksomhed, elproduktion som elhandel, samt eventuelle andre sideordnede aktiviteter, herunder aktiviteter, der ikke har tilknytning til el-sektoren.